



FICHA TÉCNICA

GENERADOR

PWC10800E



| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------|--|--------------------|
| Voltaje / fase | | 2 fases | Voltímetro | | Sí |
| Frecuencia | | 60 hz | Tipo de motor | | 4 tiempos OHV |
| Volts | | 120 - 240 v | Desplazamiento de motor | | 420 cc |
| Potencia Tipo nominal | | 8 kVA | Sistema de arranque | | Eléctrico y manual |
| Salida de DC | | 12v - 8.3A | Capacidad de combustible | | 25 litros |
| Peso | | 110 kg | Horas continuas de operacion | | 7 horas |
| Sistema AVR | | Sí | Sensor de aceite | | Sí |
| Interruptor de sobrecarga | | Sí | Máxima potencia | | 15 hp |